Handleiding VeloRapido Licentie

Voor gebruik van de VeloRapido moet de accu van je fiets minimaal 80% vol zijn of aangesloten op de oplader. Voor het installeren van een nieuwe licentie moet de VeloRapido in (W)iFi mode gezet worden door middel van de schakelaar op de voorkant.



LET OP: Voor de WiFi mode moet de VeloRapido aangesloten worden via een USB-C kabel op een USB lader (minimaal 0.5A) of een powerbank.







WiFi mode

- Sluit de VeloRapido aan op een USB lader of powerbank met een USB-C kabel (niet meegeleverd)
- Verwijder de beschermkap van de e-bike door de 3 torx schroeven te verwijderen
- Verwijder afdek dop van de stekker (Indien aanwezig)
- Sluit de VeloRapido aan door de stekker in te pluggen en restart de e-bike (uit zetten en vervolgens weer aan zetten) De VeloRapido zal nu opstarten en rood knipperen.
- Na het opstarten zal de VeloRapido een WiFi netwerk creeren met SSID Velorapido. Verbind je telefoon of laptop met dit WiFi netwerk (geen wachtwoord vereist)
- LET OP: Sommige telefoons geven een waarschuwing dat het WiFi netwerk geen internet connectie heeft. Dit is normaal en je kunt de verbinding accepteren. Ook is het soms noodzakelijk om het mobiele netwerk (4G/5G) uit te zetten.
- Na een succesvolle verbinding met het Velorapido netwerk kun je via je browser (<u>http://192.168.1.1</u>) de web interface van de VeloRapido tonen. Deze URL kun je handmatig invoeren in je browser of automatisch door de QR code op de onderkant van de VeloRapido te scannen (of onderstaande QR code te gebruiken).





	17:03 🏦			¶i⊿ 🖬 37%	%
仚	▲ 192.1	68.1.1		+ 2	:
> \	/ELO R	APIDO		>	<
		Inf	D		
		Upda	ate		
	•	•			
				~	
	17:05 1			VI /I H 379	
\sim	A 102 1	6911		т (D	:
û	▲ 192.1	68.1.1		+ 2	:
۵ ۱	▲ 192.1	68.1.1		+ 2	* : <
۵ ۱	▲ 192.1 /ELOR Pa	68.1.1 APIDO aste updat	e messa	+ 2 >	* : <
C R	A 192.1 /ELOR Pa Roa6cWC jix1YZuFL INfbqEB3 GNZB8LJI T1tfCDaF gjgkHph c ULbqbW L Jk8BdRft oRw8blj(XIN2+i1jS EIPRg1m	68.1.1 APIDO aste updat ug20cfe+x2er Gfqge65L0W ddclh2gkrJAI 0/p270hKvss& MTV5FlqyP2L WgVk4qm28J TIM8jcYYQnx ug9RjXYdqRAv sQCCHyaP4 svSVIN7+95uE 0660Q==	e messa al RUnonOD 82B09gVQI n8mRBS zicCHDYAN zicCHDYAN zicCHDYAN zicCHQYAN UwINWNez wLbURSKv XA1IpU+wU 52t29GgSIG	+ 2 PlsjYLwv J-hRLG /HG/nl AmwVvc/ S68s6Q J89ITLwy 28gq0TAF bV9XcCC M92khC0 21Gk	*
	A 192.1 /ELOR Roa6cWC jix1Y2uFL INfbqEBS GN2B8LJI T1tfCDaF qjqkHph c ULbqbW L Jk8BdRfL oRw8bJI(XIN2+1)S EIPRg1m	68.1.1 APIDO Aste updat Dg20cfe+x2er Grgee5L0W 3dClh2gkr/Ad 2/p270hKvs2 MTV5FJqyP2L WgVk4qm28I TIM8jcYYQnx J9RjXYdqRAv LQCCHyaP4 vsVIN7+95uE 06f0Q==	e messa al RUnon Of 8280092VQI Fn8mnR8S zic CHDYAA lc9CymE2Y MCa6vU9FL UwINWNe2 wLbURSKv RA11pU+wU 52t29GgSto	+ 2 ge PlsjYLwv J-hRLG /HG/nl /HG/nl /HG/nl /B9ITLwy 28gq0TAF bV9XcCC M92khC0 21Gk	
	A 192.1 /ELOR Roa6cWC jix172uFL InfbqEB3 GNZBBJI TIrtCDaF qjqkHph c ULbqbW L Jk8BdRft oRW8bji XIN2+11jS EIPRg1m	68.1.1 APIDO Aste updat Ag20cfe+x2er Grage65L0W BdCth2grA MTV5FlqyP2U WgVk4qm28l MTV5FlqyP2U WgVk4qm28l Geodes LQCCHyaP4 syViN7+95uE D6F0Q== App Centie	e messa al RUnon QB 82B09gVQI 508mnRBS ziccHDYAM Ic9CymE2Y MCa6vU9FL UwINWNe2 wLbURSKv ka1lpU+wU bURSKv ka1lpU+wU bURSKv ka lpU-wU burggslo ky	+ 2 ge PisjYLwv U+hRLG /HG/nl AmwVvc/ S68s6Q J89UTLwy 28Bq0TAF bV9XcCC M92khC0 21Gk	
	A 192.1 /ELOR Roa6cWC jix1YZuFL INTbqEB3 GNZBBJJ T1tfCDaF qjacHph c ULbqbWL J JKBBdRft oRw8bijS EIPRg1m Lit	68.1.1 APIDO aste updat aste updat Dg20cfe+x2er Gfgge65L0W dd(th2gr/hd dd(th2gr/hd gl4c(th2gr/hd sd(th2gr/hd gl4c(th2gr/hd sd(th2gr/hd gl4c(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd) sd(th2gr/hd sd(th2gr/hd) s	e messa iLRUnonQF 82B009VQI rommans zicCHDYAM Ic9CymE2Y WCa6VU9FL UwINWNe2 wLbURSKv At1[pU-wU 52t29GgSl0 Iy Updat	+ 2 ge PisjYLwv U+hRJG /HG/IL /HG/IL /HG/IL /HG/IC /HG	



Licentie update

Op de VeloRapido website (<u>http://www.velorapido.nl</u>) kunnen extra licenties worden aangeschaft voor het programmeren van fietsen. De licentie wordt verstuurd via e-mail en kan op de VeloRapido worden ingevoerd via de WiFi interface (Menu -> Update). Kopieer de tekst tussen de markeringen uit de e-mail en plak deze in het update menu van de WiFi interface. Hierna op Apply drukken om de licentie te installeren. Via het Menu -> Info scherm kan worden gecontroleerd of de licentie is geinstalleerd.

